

Brugsanvisning / Bruksanvisning
LED Spot Pro 3 W Metal
LED Spot Pro 3 W Metall



Pondteam®

www.pondteam.com

Dansk

Brugsanvisning LED Spot Pro 3 W Metal.

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden Spot tages i brug.

Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter kan tilbehør m.m. afvige fra billedmateriale på emballage m.m.

Vi anbefaler, at du tjekker vor hjemmeside www.pondteam.com for de senest opdaterede brugsanvisninger.

Anvendelse

Undervandsbelysning beregnet både til brug i vand og tørmonteret f.eks. i havedamme, springvand, inden- og udendørs vandkunst, vandløb eller i forbindelse med granitlamper o. lign.

Indhold:



1 stk. LED Spot Pro 3 W metal med 10 meter kabel
1 stk. Transformator 12V / 6 w godkendt til udendørs brug
Brugsanvisning

Tekniske data

Belysning	LED 12 Volt
Antal LED dioder	3
Diameter	65 mm
Strømforbrug	3,5 watt
Kabellængde	10 meter
Transformator	IP 44 12Volt / 6 watt Godkendt til udendørs brug

Sikkerhedsforanstaltninger



Vigtigt: Anvendelse af denne undervandsbelysning i og i forbindelse med havedamme er kun tilladt når de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med gældende forskrifter.

I tvivlstilfælde bør man søge råd hos en autoriseret installatør.

Før brug skal man omhyggeligt kontrollere, at kabel og stik er uden synlige skader.

Transformatoren skal placeres således, at den er rigeligt ventileret. Gerne udendørs.

Den lokale netspænding og strømtype skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet. (230V 50Hz).

Netstikket skal være beskyttet mod fugt og vand og transformatoren skal være placeret mindst 2 meter fra nærmeste vandkant.

Hvis belysningen skal benyttes over vand skal den monteres mindst 50 cm fra brændbart materiale.

Inden man påbegynder arbejde med lys, pumpe, bassin eller springvand, skal man altid sørge for at kontakten er afbrudt og stikket trukket ud.

Vigtigt: Ved beskadigelse af kablet eller fatning og hus må POWERLED 3 ikke anvendes mere og skal kasseres. Hvis lampen har været benyttet og er blevet varm, skal den afkøle før montering under vand.

Montering



LED Spot Pro 3 W metal er let at montere, placer den på det udvalgte sted og ved brug af de to skruehuller i fodpladen og med et par skruer er det simpelt at skrue den fast på underlaget.

Transformatoren placeres korrekt efter sikkerhedsforskrifterne, gerne udendørs. Den kan overdækkes men skal have god ventilation.

Tilslut POWERLED 3 til transformatorens 12 V udgang.

Sæt transformatoren i stikkontakten og tænd for kontakten.

Vedligeholdelse og rengøring



Beskyttelsesglasset kan med tiden kalke til, men det er let at fjerne igen ved hjælp af et afkalkningsmiddel som man f.eks. bruger til afkalkning af kaffemaskiner o.lign.



Skrue den riflede låsering af og fjern beskyttelsesglasset, pas på O-ringen, så den ikke bliver væk.

Læg beskyttelsesglasset i kalkfjerner til kalken er opløst. Skyl glasset godt af og monter derefter O-ring, glas og låsering i denne rækkefølge.

LED dioderne er fastmonteret og kan ikke udskiftes.

Garanti



Denne undervandsspot er dækket af en 24 måneders garanti mod produktions- og materialefejl gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal den indsendes portofrit til os gennem Deres forhandler bilagt købsnota med dato, der gælder som garantibevis. I garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien dækker ikke normalt slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning. Ved uautoriseret indgreb i Powered 3 bortfalder enhver garanti.

Afkortning af kablet er ikke tilladt og medfører bortfald af enhver garanti.

Affaldshåndtering



En defekt LED Spot Pro 3 W metal må ikke smides i den normale husholdningsaffald, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel, f.eks. en miljøstation.



LED Spot Pro 3 W metal
åben med fastmonterede
LED dioder



Riflet låsering, O-ring og
beskyttelsesglas



Lampeindsats.
Kan være opal eller klar



Transformator

Svenska

Bruksanvisning LED Spot Pro 3 W Metall.

Då vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar våra produkter, kan tillbehör m.m. skilja sig från bilderna på förpackningarna.

Vi rekommenderar att Ni tittar på vår hemsida för att se de senaste uppdaterade bruksanvisningarna.

Var vänlig läs den här bruksanvisningen innan LED belysningen tages i bruk.

LED belysning kan användas både i vatten och ovanför. Lämplig till ex.vis trädgårdsdammar eller belysning i trädgården

Innehåll



1 st. LED Spot Pro 3 W Metall med 10 meter kabel.

1 st. Transformator 12V / 6 W. Godkänd för utomhusbruk.

Bruksanvisning.

Tekniska data

Belysning	LED 12 Volt
Antal LED dioder	3
Diameter	65 mm
Energiförbrukning	3,5 watt
Kabellängd	10 meter
Transformator	IP 44 12Volt/6 watt
	Godkänd för utomhusbruk.

Säkerhetsföreskrifter:



Lampan skall bara kopplas in om du är säker på att elanslutningarna är i överensstämmelse med de lokala föreskrifterna när det gäller elnätet. Är du tveksam skall en auktoriserad elektriker kontaktas.

Innan lampan tages i bruk skall kabeln kontrolleras så det inte finns några synliga skador.

Transformatorn skall placeras på ett välventilerat ställe. Den är godkänd för

utebruk enligt IP44.

Transformatorn kopplas till elnätet 230-240 V 50 Hz.

Kontakten skall skyddas mot fukt och transformatorn skall monteras minst 2 meter från öppet vatten.

Om LED belysningen monteras torrt skall den stå minst 50 cm från brännbart material.

Vid allt arbete med LED belysningen skall transformatorn kopplas från elnätet .

Om kabeln skadas skall hela enheten kasseras.

Placera aldrig LED Spot Pro 3 w Metall under vatten om lampan är varm.

Glaset kan i så fall spricka. Vänta till lampan kallnat innan montering under vattnet sker.

Viktigt: Vid skador på kabel, anslutning eller själva lampenheten, får lampan inte användas mer utan ska kasseras.

Montering:



LED Spot Pro 3 W är lätt att montera. Placera den på önskad plats och skruva fast den i underlaget via de två förborrade hållen på lampenhetens fot.

Transformatorn ska placeras korrekt enligt de säkerhetsföreskrifter som bruksanvisningen nämner. Placera gärna transformatorn utomhus. Den kan täckas över, men det ska vara välventilerat omkring den.

Anslut LED Spot Pro 3 W:s kabel till anslutningen på den medföljande 12 Volts transformatorn.

För att tända lampan, ansluts transformatorn till elnätet via ett eluttag.

Rengöring och underhåll



Skyddsglasets kan med tiden få kalkbeläggning. Detta kan enkelt åtgärdas genom att använda sig av ett avkalkningsmedel som används t.ex. till kaffekokare osv.



Skruva av den räfflade låsringen som håller skyddsglasets på plats. Håll koll på O-ringen så att den inte kommer bort.

Lägg skyddsglasets i avkalkningsmedlet tills kalken har lösts upp. Skölj noggrant av glasets och montera därefter på O-ring, skyddsglas och låsring i nämnd ordningsföljd.

LED dioderna är fastmonterade i lampenheten och kan inte bytas ut

Garanti:



LED belysningen har en garanti på 24 månader mot produktions och materialfel. Garantin gäller från inköpsdatumet och ditt inköpskvitto gäller som garantisedel. Vid fel repareras eller byts LED Spot Pro 3 W (vårt val). Garantin täcker inte ovarsam hantering. Det är inte tillåtet att korta kabeln då det medför att garantin bortfaller.

Avfallshantering



En defekt LED Spot Pro 3 W får inte slängas bland vanliga sopor utan behandlas som elavfall och lämnas på ex.vis en miljöstation. Pondteam är medlem i Elkretsen för en hållbar elåtervinning och REPA när det gäller emballage.



Räffla låring, O-ring
och skyddsglas



Lampinsats.
Kan vara genomskinlig
eller vit.

LED Spot Pro 3 W, öppen med de
fastmonterade LED dioderna



Transformator



Pondteam®

Mossvägen 17
S-232 37 Arlöv

SE: Tlf. 0046 (0)40-462112

DK Tlf. 0045 44669909

SE: Fax 0046 (0)40-462114

DK Fax 0045 44669919

Mail info@pondteam.se

Mail info@pondteam.dk